

TABELA DE CÓDIGOS DE FALHAS SOMENTE PARA OS VEÍCULOS PEUGEOT E CITROEN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSSÍVEIS CAUSAS
P1A01	Voltagem da bateria de alimentação: baixa tensão	Bateria / chicote / aterramento
P1A02	Voltagem da bateria de energia: tensão muito alta	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A03	Tensões de bateria poder parciais: circuito aberto em pelo menos uma das tensões	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A04	Tensões de bateria poder parciais: circuito aberto de toda a tensão	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A05	Voltagens de energia da bateria do lado do passageiro: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A06	Energia da bateria de lado parcial tensões de motorista: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A10	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A11	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A12	Voltagens de energia da bateria: aterramento	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A13	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A14	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A15	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A16	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A17	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A18	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A19	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A20	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A21	Voltagens de energia da bateria: aterramento	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A22	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A23	Voltagens de energia da bateria: Circuito a massa	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A24	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A25	Voltagens de energia da bateria: Circuito a massa	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A26	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A27	Voltagens de energia da bateria: Circuito a massa	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A28	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento

P1A29	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A30	Voltagens de energia da bateria: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A31	Voltagens de energia da bateria: Circuito isolado	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A32	Voltagem da bateria de alimentação: baixa tensão	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A33	Sensor Temperatura do Motor: baixa tensão	Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A34	Sensor Temperatura do Motor: alta tensão	Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A35	Sensor Temperatura do Motor: alta tensão	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A36	Motor Temperatura Sensor velocidade 2: Baixa tensão	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A37	Motor Temperatura Sensor velocidade 2: Alta tensão	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A38	Motor Temperatura Sensor velocidade 2: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A40	Alimentação / bateria auto-descarga: estado de carga muito baixo	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A41	Energia da bateria: o estado de carga muito alta	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A42	Energia da bateria: o estado de carga intermitente	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A43	Energia da bateria: o estado de carga intermitente	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A44	Energia da bateria: o estado de carga intermitente	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A45	Energia da bateria: o estado de carga interrompido	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A46	Energia da bateria: o estado de carga interrompido	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A50	Controle do relé de pré-carga: Circuito Aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A51	Controle do relé de pré-carga: CC à terra	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1A52	Controlar relé principal lado positivo: Circuito Aberto	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A53	Controlar relé principal lado positivo: CC à terra	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A54	Controlar relé principal lado negativo: Circuito Aberto	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A55	Controlar relé principal lado negativo: CC à terra	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A56	Contactos de pré-carga ou relé lado positivo: sempre abertos	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A58	Abertura de relé sem comando computador	Relé principal / chicote em curto circuito / aterramento
P1A60	Energia da bateria: ventilador de arrefecimento	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A61	Energia da bateria: ventilador de arrefecimento	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1A67	Temperatura do Condensador do A/C: tensão alta	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicote defeituoso

P1A68	Temperatura do Condensador do A/C: Circuito Aberto	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A69	Temperatura do Condensador do A/C: Circuito Aberto	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A70	Temperatura do Condensador do A/C: Circuito Aberto	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A71	Temperatura do Condensador do A/C: fora da faixa	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A72	Temperatura do Condensador do A/C: fora da faixa	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A73	Temperatura do Condensador do A/C: fora da faixa	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicoite defeituoso
P1A74	Motor Ventoinha Refrigerante Velocidade 1: Circuito Aberto	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicoite defeituoso
P1A75	Motor Ventoinha Refrigerante Velocidade 2: Circuito Aberto	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicoite defeituoso
P1A76	Motor Ventoinha Refrigerante Velocidade 2: Fora da faixa	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicoite defeituoso
P1A77	Motor Ventoinha Refrigerante Velocidade 2: Fora da faixa	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicoite defeituoso
P1004	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1005	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1006	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1007	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1011	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1012	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1013	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1014	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1015	elevação variável das válvulas do sistema - mal funcionamento	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1017	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1019	sistema de sensor de posição de elevação variável das válvulas - fonte de 5 V	Fiação posição sistema de elevação de válvulas variável, sensor do módulo de controle do motor
P101A	elevação variável das válvulas do sistema - erro de programação	Módulo de Controle mal programada / motor de marcação, o módulo de controle do motor
P101C	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, sistema de motor de posição variável elevação da válvula, módulo de controle do motor
P101D	sistema de motor posição de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação, sistema de motor de posição variável elevação da válvula, módulo de controle do motor
P101E	sistema de motor posição de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação, sistema de motor de posição variável elevação da válvula, módulo de controle do motor
P1020	sistema de sensor de posição de elevação variável das	Fiação posição sistema de elevação

	válvulas - fonte de 5 V	de válvulas variável, sensor do módulo de controle do motor
P1023	elevação variável das válvulas do sistema - erro de programação	Módulo de Controle mal programada / motor de marcação, o módulo de controle do motor
P1024	elevação variável das válvulas do sistema - erro de programação	Módulo de Controle mal programada / motor de marcação, o módulo de controle do motor
P1025	elevação variável das válvulas do sistema - erro de programação	Módulo de Controle mal programada / motor de marcação, o módulo de controle do motor
P1030	elevação variável das válvulas do sistema - erro de programação	Módulo de Controle mal programada / motor de marcação, o módulo de controle do motor
P1031	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
P1047	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
p1048	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
P1050	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
P1055	sistema de motor posição de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação, sistema de motor de posição variável elevação da válvula, módulo de controle do motor
P1056	relé do motor posição sistema de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação posição sistema de elevação de válvulas variável, sensor do módulo de controle do motor
P1057	relé do motor posição sistema de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação posição sistema de elevação de válvulas variável, sensor do módulo de controle do motor
P1062	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
P1064	sistema de sensor de posição de elevação de válvulas variável	Fiação, elevação de válvula variável sistema de sensor de posição
P1067	relé do motor posição sistema de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação posição sistema de elevação de válvulas variável, sensor do módulo de controle do motor
P1077	elevação variável das válvulas do sistema - MAU FUNCIONAMENTO	Cabeamento posição sistema de elevação variável das válvulas, módulo de controle do motor
P1078	sistema de motor posição de elevação variável das válvulas - avaria	Fiação, sistema de motor de posição variável elevação da válvula, módulo de controle do motor
P1100	Parâmetro de adaptação da posição da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1101	Sensor de Pressão atmosférica: mau funcionamento do sistema	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1108	Parâmetro de adaptação da quantidade de ar do coletor de admissão	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1109	Parâmetro de adaptação da quantidade de ar do coletor	Sensor de massa, temperatura e

	de admissão	pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P110A	Massa ou volume do Fluxo de ar admitido	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P110B	Massa ou volume do Fluxo de ar admitido	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P110C	Massa ou volume do Fluxo de ar admitido	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P110E	Massa ou volume do Fluxo de ar admitido	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P110F	Massa ou volume do Fluxo de ar admitido	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1110 P1111	Parâmetro de adaptação da quantidade de ar do coletor de admissão	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
p1112	Parâmetro de adaptação da quantidade de ar do coletor de admissão	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1113	Pressão Rail: linha de combustível com pressão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1115	Sensor O2: mau funcionamento do campo	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P1116	Sensor O2: mau funcionamento do campo	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P1117	Sensor de Pressão Atmosférica: circuito, de entrada baixa	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1118	Sensor de Pressão Atmosférica: entrada de circuito de alta	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1119	Sensor de Pressão Atmosférica: sistema intermitente	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P1120	Sensor de Posição da Borboleta: circuito, de entrada baixa	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1121	Sensor de Posição da Borboleta: circuito, de entrada alta	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1122	Sensor de Posição da Borboleta: circuito interrompido intermitente	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1123	Sensor de Posição da Borboleta: fora da faixa	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1124	Sensor de Posição da Borboleta: entrada alta	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1125	Sensor de Posição da Borboleta: defeito intermitente	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote

		defeituoso
P1126	Sensor de Posição da Borboleta: mal funcionamento	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1127	Sensor de Posição da Borboleta: curto circuito	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1128	Sensor de Posição da Borboleta: curto aberto	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1129	Sensor de Posição da Borboleta: curto circuito	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1130	Sonda S1: Sistema Auto adaptativos de combustível	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P1131	Sonda S1: Sistema Auto adaptativos de combustível	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P1132	Sonda S1 antes do catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 antes do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1133	Sonda S1 antes do catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 antes do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1134	Sonda S1 antes do catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 antes do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1135	Sonda S1 antes do catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 antes do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1136	Sonda S2 após o catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
p1137	Sonda S2 após o catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1138	Sonda S2 após o catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1139	Sonda S2 após o catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1140	Sonda S2 após o catalizador: Falha no aquecimento	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1141	Sensor de temperatura do catalisador: mau funcionamento do sistema	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1142	Sensor de temperatura do catalisador: entrada baixa	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1143	Sensor de temperatura do catalisador: alta de entrada	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
P1144	Sensor de temperatura do catalisador: sistema intermitente	Sensor O2 após do catalisador defeituoso /chicote defeituoso
p1145	Sensor de Posição da Borboleta: circuito, de entrada alta	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1146	Sensor de Posição da Borboleta: circuito interrompido intermitente	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1147	Sensor de Fase da Árvore do Comando de Válvulas: fora da faixa de operação	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
p1148	Sensor de Fase da Árvore do Comando de Válvulas: circuito aberto	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
p1149	Sensor de Fase da Árvore do Comando de Válvulas:	Sensor de fase / chicote defeituoso /

	curto circuito	falta de sincronismo da roda fônica /
P1150	Controle da Borboleta: circuito aberto	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1151	Controle da Borboleta: curto circuito ao positivo	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1152	Controle da Borboleta: mau funcionamento	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1153	Controle da Borboleta: falta de aprendizado	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1154	Controle da Borboleta: curto-circuito à terra	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1155	Sistema Auto adaptativos de combustível: mistura pobre	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre / qualidade de combustível
P1156	Sensor de ângulo de acelerador 2: mau funcionamento do circuito	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1157	Sensor de ângulo do acelerador 2 de entrada baixa	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1158	Sensor de ângulo do acelerador 2: Entrada alta	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1159	Sensor de ângulo do acelerador 2: Sistema intermitente	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
p1160	Colector de admissão: ruptura detectada – entrada de ar falsa	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) / entrada de ar falsa
P1161	Controlador de posição do acelerador: problema de desempenho	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1162	EGR controlador de posição da válvula: problema de desempenho	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1163	Controlador de posição do acelerador: falha de aceleração	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1164	Pressão Rail: linha de combustível com pressão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1165	Pressão Rail: linha de combustível com pressão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1166	Pressão Rail: linha de combustível com pressão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1167	Pressão Rail: linha de combustível com pressão inconsistente	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1168	Pressão Rail: linha de combustível com pressão inconsistente	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído

P1172	Sensor de Fase da Árvore do Comando de Válvulas: circuito aberto	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1173	Sensor de Fase da Árvore do Comando de Válvulas: circuito aberto	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1174	shifter árvore de cames fase solenóide (VTC2 ou VVT2): Curto-Circuito	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1186	Mau funcionamento ou falha do sistema de injeção de combustível	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1187	Mistura de combustível demasiadamente pobre	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre / qualidade de combustível
P1188	Mistura de combustível demasiadamente rica	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura rica / falha de ignição
P1189	Mau funcionamento ou falha do sistema de injeção de combustível	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P1190	Mistura de combustível demasiadamente pobre	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre / qualidade de combustível
P1191	Mistura de combustível demasiadamente rica	Sensor O2 defeituoso / adaptação da mistura rica / falha de ignição
p1193	Falha Injetor de 1: defeito mecânico	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1194	Falha Injetor de 2: defeito mecânico	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1195	Falha Injetor de 3: defeito mecânico	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1196	Falha Injetor de 4: defeito mecânico	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1197	Falha geral ao nível de injetor de combustível	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P119B	Falha Injetor de 1: defeito mecânico / alimentação	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P119C	Falha Injetor de 2: defeito mecânico / alimentação	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P119D	Falha Injetor de 3: defeito mecânico / alimentação	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P119E	Falha Injetor de 4: defeito mecânico / alimentação	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P11A9	Posição atuador árvore de cames, árvore de cames de admissão - avaria	Ligações do atuador posição da árvore de cames, o módulo de controle do motor
P11AA	colector sensor de pressão absoluta - avaria	Fiação, sensor de pressão absoluta do coletor, o módulo de controle do motor
P11AB	colector sensor de pressão absoluta - avaria	Fiação, sensor de pressão absoluta do coletor, o módulo de controle do motor
P1200	Sensor de Pressão de Combustível com mau funcionamento	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1201	Sensor de Pressão de Combustível com baixo desempenho	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1202	Sensor de Pressão de Combustível com tensão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível

		obstruído
P1203	Sensor de Pressão de Combustível com tensão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1204	Sensor de Pressão de Combustível com tensão intermitente	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1206	Sensor de Pressão de Combustível com mau funcionamento	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1207	Sensor de Pressão de Combustível: fora da faixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
p1208	Sensor de Pressão de Combustível com tensão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1209	Sensor de Pressão de Combustível com tensão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1210	Sensor de Pressão de Combustível circuito aberto	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1212	Solenóide de Partida Frio: mau funcionamento do circuito	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1213	Solenóide de Partida Frio: intervalo de desempenho	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1214	Solenóide de Partida Frio: tensão baixa	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1215	Solenóide de Partida Frio: tensão alta	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1216	Solenóide de Partida Frio: tensão intermitente	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1258	Sem Sinal de Rotação do motor	Sensor de rotação / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1259	Sem Sinal de injetor 1	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1260	Sem Sinal de injetor 2	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1261	Sem Sinal de injetor 3	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
p1262	Sem Sinal de injetor 4	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
p1263	Sensor de pressão de combustível: mau funcionamento do sistema	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
p1264	Sensor de pressão de combustível: mau funcionamento do sistema	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1265	Sensor de pressão de combustível: tensão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1266	Sensor de pressão de combustível: tensão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1267	Sensor de pressão de combustível: tensão intermitente	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível

		obstruído
P1268	Sensor de pressão de combustível: mau funcionamento do sistema	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
p1269	Sensor de pressão de combustível: mau funcionamento do sistema	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1270	Sensor de pressão de combustível: tensão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1271	Sensor de pressão de combustível: tensão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1274	Sensor de temperatura de combustível: mau funcionamento do circuito	Sensor temperatura de combustível / chicote com defeito
P1275	Sensor de temperatura de combustível: mau funcionamento do circuito	Sensor temperatura de combustível / chicote com defeito
P1276	Sensor de temperatura de combustível: tensão baixa	Sensor temperatura de combustível / chicote com defeito
P1277	Sensor de temperatura de combustível: tensão alta	Sensor temperatura de combustível / chicote com defeito
p1278	Sensor de temperatura de combustível: tensão intermitente	Sensor temperatura de combustível / chicote com defeito
p1279	Sem Sinal de Temperatura da Água do Motor	Ventoinha / Sensor de temperatura defeituoso / chicote defeituoso
P1280	Sem Sinal do Acelerador	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1288	Sensor de pressão de combustível: pressão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1291	Sensor de pressão de combustível: pressão baixa	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1294	Sensor de pressão de combustível: pressão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1296	Injector de partida frio: circuito aberto	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1297	Sensor de pressão de combustível: pressão alta	Pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P1298	Injector de partida frio: circuito aberto	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P1299	Injector de partida frio: circuito aberto	Injetor ou solenóide de partida frio / chicote defeituoso
P12A1	Cilindro 1: Dispositivo com baixa pressão injector	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A2	Cilindro 1: Dispositivo com fechado / travado	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A3	Cilindro 1: Dispositivo com vazamento	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A4	Cilindro 2: Dispositivo com baixa pressão injector	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A5	Cilindro 2: Dispositivo com fechado / travado	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível

P12A6	Cilindro 2: Dispositivo com vazamento	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A7	Cilindro 3: Dispositivo com baixa pressão injector	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A8	Cilindro 3: Dispositivo com fechado / travado	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12A9	Cilindro 3: Dispositivo com vazamento	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12AA	Cilindro 4: Dispositivo com baixa pressão injector	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12AB	Cilindro 4: Dispositivo com fechado / travado	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P12AC	Cilindro 4: Dispositivo com vazamento	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1304	Cilindro 1: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1305	Cilindro 1: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1306	Cilindro 1: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1307	Cilindro 2: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1308	Cilindro 2: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1309	Cilindro 2: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1310	Cilindro 3: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1311	Cilindro 3: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1312	Cilindro 3: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1313	Cilindro 4: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1314	Cilindro 4: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1315	Cilindro 4: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1316	Cilindro 5: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
p1317	Cilindro 5: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
p1318	Cilindro 5: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas /

		vela em mal estado / tensão de bateria
p1319	Cilindro 6: nenhuma faísca detectada	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1320	Cilindro 6: Velas desgastadas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1321	Cilindro 6: Velas com Isolamento de faíscas	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1322	Sensor de Fase 2: mau funcionamento do circuito	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1323	Sensor de Fase 2 circuito, faixa de operação / performance	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1324	Sensor de Fase 2 do circuito de entrada baixa	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1325	Sensor de Fase de entrada 2 circuito de alta	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1326	Sensor de Fase 2: Sistema intermitente	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
p1327	Falha Sincronização de fase / RPM	Sensor de rotação ou fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1329	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1330	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1331	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1332	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1333	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1334	Cilindro 1: Detonando / grilando / motor fora do ponto / falta de sincronismo	Sensor de detonação / chicote defeituoso / qualidade de combustível /
P1335	Posição da Árvore do Comando de Válvulas	Sensor de fase / chicote defeituoso / falta de sincronismo da roda fônica /
P1336	Falha de ignição em mais cilindros, o risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1337	Falhando cilindro 1: com risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1338	Falhando cilindro 2: com risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1339	Falhando cilindro 3: com risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1340	Falhando cilindro 4: com risco de deterioração do	Bobina defeituosa / cabo de velas /

	catalisador	vela em mal estado / tensão de bateria
P1341	Falhando cilindro 5: com risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1342	Falhando cilindro 6: com risco de deterioração do catalisador	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1354	Falha do tempo de injeção de um cilindro	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1355	Falha do tempo de injeção de dois cilindros	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1356	Falha do tempo de injeção de três cilindros	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1357	Falha do tempo de injeção de quatro cilindros	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1358	Bobina de ignição A: circuito primário / secundário tensão alta	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1359	Bobina de ignição B Primária / circuito secundário, tensão alta	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1360	Bobina de ignição C: circuito primário / secundário, tensão alta	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1361	Bobina de ignição D: circuito primário / secundário, tensão alta	Bobina defeituosa / cabo de velas / vela em mal estado / tensão de bateria
P1362	Acelerômetro: mau funcionamento do circuito	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1363	Acelerômetro: Domínio avaria / performance	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1366	Injector: 1 cilindro atual de controle de monitoramento 1	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1367	Injector: 1 cilindro de controle de monitorização de corrente 2	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1368	Injector: 1 cilindro de controle de monitorização de corrente 3	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1369	Injector: 1 cilindro atual de controle de monitoramento 4	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1372	Injector: 2 cilindros atual de controle de monitoramento 1	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1373	Injector: 2 cilindros de controle de monitoramento de corrente 2	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1374	Injector: 2 cilindros de controle de monitoramento de corrente 3	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1375	Injector: 2 cilindros atual de controle de monitoramento 4	Bico injetor defeituoso / chicote defeituoso / pressão de combustível
P1378	Deteção de falhas do comando DAMP Alternador: circuito, de entrada baixa	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1379	Deteção de falhas do comando DAMP Alternador: circuito, de entrada baixa	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1380	Deteção de falhas do comando DAMP Alternador: circuito, de entrada alta	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento

P1381	Detecção de falhas do comando DAMP Alternador: circuito com defeito	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1382	Alternador sem atividade	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1383	Alternador sem atividade	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1384	Alternador sem impulso de arranque inicial	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1387	Alternador com Circuito Elétrico de excitação: Curto-circuito / circuito aberto	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1388	Alternador com Circuito Elétrico de excitação: Curto-circuito	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1389	Alternador: sobre-tensão inicial	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1402	Controle de Admissão de Borboleta irregular da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1403	Relé de Aquecimento Adicional irregular da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
p1404	Relé de Aquecimento Adicional irregular da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1405	Circuito potenciômetro de combustível enriquecido da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1406	Circuito potenciômetro de combustível enriquecido da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1407	Circuito potenciômetro de combustível enriquecido da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1408	Relé de Aquecimento Adicional irregular da válvula EGR	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1409	Fonte de alimentação EGR de recirculação dos gases de escape	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1410	Alimentação (+) da EGR: recirculação dos gases de escape	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1411	sensor de temperatura de descarga 1: mau funcionamento do circuito	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1412	Sensor de Temperatura de Escape 1: Gama / performance	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1413	Sensor de Temperatura de Escape 1: circuito, de entrada baixa	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1414	Sensor de Temperatura de Escape 1: alta de entrada do circuito	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1415	Sensor de Temperatura de Escape 1: sistema intermitente	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1416	Sensor de Temperatura de Escape de descarga 2: mau funcionamento do circuito	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
p1417	Sensor de Temperatura de Escape 2: Gama / performance	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1418	Sensor de Temperatura de Escape 2 circuito de entrada baixa	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote

P1419	Sensor de Temperatura de Escape 2 circuito de alta	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1420	Sensor de Temperatura de Escape 2: Sistema Intermitente	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1421	Catalisador Sensor de Temperatura: tensão muito baixa	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1422	Catalisador Sensor de Temperatura: tensão demasiado elevada	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1423	Catalisador Sensor de Temperatura: Teste de plausibilidade antes da partida do motor	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1424	Catalisador Sensor de Temperatura: Teste de plausibilidade após a partida do motor frio	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1425	Catalisador Sensor de Temperatura: tensão muito baixa	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1426	Catalisador Sensor de Temperatura: tensão Superior	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1427	Sensor de Temperatura do Catalisador	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1428	Sensor de Temperatura do Catalisador	Sensor O2 após do catalisador / sensor de temperatura do catalisador / chicote
P1429	Falha do sensor de pressão escapamento através do FAP (DFP)	Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1454	Controle EGR acima do limite	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1455	Controle EGR abaixo do limite	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1459	EGR controlador de posição da válvula: problema de desempenho	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1461	EGR aprendizagem válvula, estado bloqueado fechada	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1462	EGR aprendizagem válvula, estado bloqueado aberto	Válvula EGR defeituosa / chicote defeituoso
P1472	Sensor FAP: mau funcionamento do circuito	Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1473	Sensor FAP: entrada de circuito de alta	Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1474	Sensor FAP: circuito de entrada baixa	Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1475	Sensor FAP: faixa de operação / performance	Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1490	DPF Não Encontrou Condições de Regeneração	Regeneração do DPF / Sensor de pressão do DPF / sensor FAP / chicote
P1536	Mau Funcionamento de Travagem / Sensor de Pedal do freio	Sensor de pedal de freio / sensor de freio de estacionamento / chicote defeituoso
P1537	Deteção do Pedal do Acelerador Bloqueado	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote

		defeituoso
P1538	Acelerador Motorizado: circuito fora da faixa de operação	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1539	Acelerador Motorizado: circuito com entrada baixa	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1540	Acelerador Motorizado: circuito com entrada alta	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1541	Acelerador Motorizado: defeito intermitente	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P1543	Controle de temperatura A/C	Sensor de temperatura defeituoso / pressão do gas / chicote defeituoso
P1545	Termistor a energia da bateria: Curto-circuito à terra ou de baixo valor (U)	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1546	Termistor a energia da bateria: Open Court ou o valor intermitente	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1547	Termistor a energia da bateria: Curto-circuito a 12 V BT ou de alto valor (U)	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1548	Termistor a energia da bateria: Curto-circuito à terra ou de baixo valor (U)	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1549	Termistor a energia da bateria: Open Court ou o valor intermitente	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1550	Termistor a energia da bateria: Curto-circuito a 12 V BT ou de alto valor (U)	Bateria / alternador / chicote em curto circuito / aterramento
P1554	Sensor do Pedal da Embreagem: curto-circuito à terra	Sensor de pedal de embreagem / chicote defeituoso
P1555	Sensor do Pedal da Embreagem: valor intermitente	Sensor de pedal de embreagem / chicote defeituoso
P1556	Sensor do Pedal da Embreagem: curto-circuito a 12 V BT ou de alto valor (U)	Sensor de pedal de embreagem / chicote defeituoso
P1600	Alimentação da UC da injeção	Módulo da injeção / Bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1601	Alimentação da UC da injeção	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1602	Controle de saída de indicador de pré-aquecimento	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1603	Controle de saída de temperatura da água	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1604	Controle de Carga de saída / Torque	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1605	Controle de driver de saída	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1606	Controle de saída de luz de diagnóstico	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1607	Controle LVV implausível: alimentação	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1608	Controle de arrefecimento do motor a saída de luz de advertência	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1609	Controle de RPM saída	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito

P1615	Controle de valor padrão do Imobilizador	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1617	Controle de DPRAM CAN falha	Módulo defeituoso / chicote em curto circuito
P1619	Controle de relé da bomba de combustível	Módulo da injeção / Bateria / alternador / relé da bomba / chicote em curto circuito
P1633	Controle de tensão relé principal baixa potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1634	Controle de tensão relé principal alta potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1635	Controle de tensão relé principal baixa potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1636	Controle de tensão relé principal alta potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1637	Controle de tensão relé principal baixa potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1639	Controle de tensão relé principal baixa potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1640	Controle de tensão relé principal alta potência	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1665	Controle de tensão relé principal alta potência 12V regulação de tensão da bateria	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1667	Controle de tensão relé principal alta potência analógico / digital implausível	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1668	Controle de corte de combustível implausível	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1669	Controle de a velocidade do motor implausível	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1674	Controle de alternador Driven: faixa de operação / performance	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1675	Controle de alternador Driven: Circuito Avaria	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1676	Controle de alternador Driven: intermitente	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1693	Controle de Anomalia receber pedidos DAMP: alternador	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1694	Controle de Anomalia receber pedidos DAMP: alternador	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P1695	Controle de Anomalia receber pedidos DAMP: alternador	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito

P1696	Controle de Anomalia receber pedidos DAMP / BSI: alternador	Módulo defeituoso / bateria / alternador / relé principal / chicote em curto circuito
P3000	Monitorização da pressão Rail: fora da faixa	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3001	Monitorização da pressão Rail: pressão baixa	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3002	Monitorização da pressão Rail: fora da faixa	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3003	Monitorização da pressão Rail: fora da faixa	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3007	Fluxo: fluxo de ar muito baixo	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P3008	Fluxo: fluxo de ar muito alta	Sensor de massa, temperatura e pressão de ar / (MAP / MAF) chicote defeituoso
P3009	Fluxo de combustível injetado fora da tolerância	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3010	Diferença entre o valor nominal eo valor real ou a borboleta do acelerador bloqueado	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P3013	A detecção de uma troca de borboleta sem reset	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P3014	Falta de Aprendizagem da borboleta de aceleração	Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso
P3019	Início do sensor de O2 envelhecimento (Banco 1 Sensor 1)	Sesor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P3020	Início do sensor de O2 envelhecimento (Row 2 Sensor 1)	Sesor O2 defeituoso / adaptação da mistura pobre ou rica / qualidade de combustível
P3021	Sistema de Revezamento / Retorno flex-fuel: circuito aberto	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3022	FLEX-FUEL relé sistema de alimentação da bomba de combustível: fora da faixa	Relé da bomba / chicote em curto circuito / tensão de bateria
P3023	Sistema de Revezamento / Retorno flex-fuel: circuito aberto	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3024	Regulador de pressão de combustível: mau funcionamento	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído
P3025	Regulador de pressão de combustível: fora da faixa	Sensor de pressão de combustível / válvula de pressão / filtro de combustível obstruído